

Afbeelding 01



Afbeelding 02



**Behuizing met TresAlloy-opp, tweedelig middencontact, dubbel gesleufde grondhuls, Rubberen afdichting, drukring, borgschroef met siliconen O-ring**

Afbeelding 03



Afbeelding 04



**Knip ongeveer 10 mm van de buitenste schil af en vouw de vlecht terug.**

Afbeelding 05



**Schuif de aardingshuls tussen de folie en de vlecht.**

Afbeelding 06



**De massahuls wordt naar de buitenste huid geduwd. Vervolgens wordt de rubberen afdichting naar voren geduwd naar de huls. Het overtollige vlechtwerk wordt afgeknipt.**

Afbeelding 07



Met behulp van onze coaxkabelknipper KKS-16 knip je de middelste geleider heel nauwkeurig door zonder de interne structuur te veranderen. Zo kun je de middelste pin eenvoudig op de kabel plaatsen.

Afbeelding 08



Afbeelding 09



De behuizing wordt erop geschoven en vastgeschroefd. Niet te vast draaien. De afdichtende O-ring moet nog duidelijk zichtbaar zijn!

**Vergeet na de connectormontage niet te controleren of er kortsluiting is!**